

MAGIC BULB

NEW
**停電時
 自動点灯**



昼白色と
電球色の
2種類

マジックバルブパツと! 停電したら 「パツと点灯」!!

世界初!「全ての家に非常灯」
 停電になったら自動的に
 パツと点灯します。
 普段は省エネ LED 電球。
 取り外せば懐中電灯。家庭の必需品

暗闇から家族の命を守ります。普段は省エネの LED 電球。停電になったら内蔵の CPU が停電を感知して、自動的にパツと点灯します。世界初、特許の非常時用電球です。フル点灯で 3 時間。ハーフ点灯で 6 時間の切替が出来ます。

停電時自動点灯の確認方法

自動点灯をテストする際は、電気製品・電気配線のない所でテストしてください。それらから発生する電磁波により、内部の CPU が停電を認識しない場合があります。しかし、停電が発生した時は全ての電気製品が停止しますので、電磁波の影響を受けずに正常に停電を感知します。「全ての家に非常灯」です。



胴体部分を充分引き出しロックをかければ懐中電灯に!

マジックバルブパツと!は充電式LED電球です、ソケットから外して懐中電灯にもなります。



「マジックバルブ パツと」ご使用になるには。

「マジックバルブ パツと」は停電時自動点灯するLED電球ですが、消防法上の非常灯としての規格は取得しておりません。非常灯の補助としてお使いください。

1. 照明器具に取付けて、通常の省エネLED電球として御使用ください。取付けた後には、照明器具のスイッチのON・OFFを何度か行い、通常に点灯するかをご確認ください。LED電球として点灯させている間に、自動的に充電されます。
2. 強い電磁波が発生している機器の近く・ノイズが強い場所では、自動点灯しない場合があります。
3. PC・テレビ・電子レンジなど高磁場を発生する製品の近くでは停電を感知しない場合があります。
4. マジックバルブパツとは、100Vから240Vまで使えますので、海外に行く時、特に電気事情の悪い地域に行く時は、世界中で使えるユニバーサルプラグ(当社価格 1800円税別)と一緒に是非ご持参ください。
5. 内蔵のリチウムイオンバッテリーには寿命があります。非常灯の補助としてお使いになる際は、3年を目安にお取替えください。バッテリーの寿命は、使用方法や環境によって異なります。満充電後に懐中電灯としてご使用頂き、点灯時間が30%~50%短くなった時が寿命です。

MAGIC BULB

マジックバルブパット!
停電したら
「パットと点灯」!!

NEW
停電時
自動点灯

LED インジケータ



切替
スイッチ

ここから伸ばせませす。口金部分を引いて懐中電灯として使う時は、充分引き出して時計回りに回し、ロックをかけてください。

切替
スイッチ



フル フル点灯の位置では最大3時間点灯

OFF OFFの位置では点灯しません

ハーフ ハーフ点灯の位置では最大6時間点灯

切替スイッチをフル点灯かハーフ点灯にしておくと、壁のスイッチ等でオン・オフができ、停電時には自動点灯します。
 (内蔵の照度センサーが明るいと感じた際は自動点灯しません)

- 照明器具に取付け、LED電球として使用時は、切替スイッチがどのモードでも充電されます。
- LEDインジケータは、**充電中は赤色**に点灯し、**充電が完了すると緑色**に点灯しますインジケータが赤色でも使用できますが、その場合点灯時間が短くなります。
- リチウムイオンバッテリーは消耗品です。
- 充放電を500回程度繰り返すと、バッテリーの寿命となります。
- バッテリーは交換できませんが、バッテリーが消耗しても通常のLED電球として使用できます。
- LED電球としての寿命は約2万時間です。
- 3ヶ月に1回は充放電をしてください。使用せず放置しますと、電池の充電能力が著しく劣化し、使用できなくなります。
- 防水ではありません。水に落としたり、湿気が多い場所での使用はおやめください。
- 調光機能付きの照明機器では使用できません。
- 高電圧・高容量電流が通電している場所では正常に機能しない場合があります。
- 危険ですので、分解や改造はしないでください。
- 使用後はリサイクルへ。

マジックバルブパット!の主な仕様

型番	MBP5W-A/MBP5W-B	光束	320 lm(ルーメン)/フル点灯時
本体寸法	直径70mmx長さ122mm(最大伸長時157mm)	発光色	MBP5W-A電球色 MBP5W-B昼白色
口金サイズ	E26	使用方法	LED電球として、照明器具に取り付けてご使用ください。ご使用中に充電されます。停電時に自動点灯させる事ができます。外して懐中電灯になります。
入力電圧	AC100V(100V~240V対応)		
重量約	180g		
消費電力	5W	バッテリー充電時間	5~6時間
内蔵バッテリー	充電式Li-ionバッテリー-3.7V 2200mAh	バッテリー駆動時間	フル点灯(約3時間)とハーフ点灯(約6時間)の切替式
内蔵センサー	停電感知/照度	原産国	中国

緊急時の対応やバッテリーの劣化による不具合を避けるためにも、2~3年を目途に交換をお勧めします。

(特許)日本国内および海外世界特許出願済

マジックバルブ専用オプション



※デスククリップが同梱

マジックバルブ用スタンド

Magic Bulb-Desk Lamp Stand 希望小売価格3,900円(税込)(数量限定)


マジックバルブシリーズ用のおしゃれなスタンドです。
 重量感ある台座と、デスククリップの二つの方法から選べます。



赤色



白色



青色

マジックバルブシリーズ用スタンドの主な仕様

高さ: 540mm(標準時)

本体重量: 1.7Kg

台座長さ: 235mm幅160mm(最大)

※マジックバルブシリーズ用(白熱電球等は使用不可)
 ※色は黒・赤・白・青の4色ありますが、数量限定です。



※マジックバルブは別売。

Magic Bulb Strap

MB-STRAP 希望小売価格500円(税込)

マジックバルブシリーズに簡単に取り付けられるストラップです。
 首から掛けたり、持ち手として快適に使用できます。

マジックバルブ シリーズ用



ソケットアダプター MR2015
 希望小売価格500円(税込)
 AC100V用コンセントから
 マジックバルブシリーズを
 充電出来ます。



製造元株式会社ラブロス

〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町27第6東ビル7F

TEL: 03-6858-8004

http://www.labros.co.jp



Li-ion